

**FRVKZ**

17.03.2022

**Tête de bouton d'arrêt d'urgence  
 profondeur utile 16,2mm**

**Données Générales**

Référence	FRVKZ
Description	Bouton d'arrêt d'urgence, fonction sécurisée, pour montage séparé
Homologations	CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA
Degré de protection	IP65 / IP67
Température de stockage	-40°C ... 80°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	50.000 cycles de commutation

**Informations complémentaires**

Découpe de montage	22.3mm
Couple de serrage (écrou de fixation)	1,3 ... 1,9 Nm
Déverrouillage	par rotation à droite/ gauche
Position de montage	au choix
Normes	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

**Remarque**

avec visualisation d'état  
 avec tige-poussoir pour actionnement à distance

Le bloc de contact approprié (PTS...) est enfiché dans le col de l'actionneur FRVKZ.  
 Les entretoises assurent une bonne distance entre le circuit imprimé et la plaque de montage.  
 Assurer la visserie contre tout desserrage.

Attention : n'utilisez pas pour la version illuminée !

**Données selon UL**

Type NEMA	4x intérieur (face avant)
Couple de serrage	1.3 ... 1.9 Nm (Head Nut)



