

FRVKDOO\_AU

17.03.2022

**aktiv-leuchtende sichere Not-Halt-Taste  
mit Zustandsanzeige aktiv/inaktiv**



**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	FRVKDOO_AU
Beschreibung	Not-Halt-Taste, aktiv/inaktiv (ohne Diagnoseeinheit)
Approbationen	CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA
Schalterart	2Ö
Schutzart	IP65 / IP67
Ausführung / Anschlüsse	Flachstecker 2,8x0,8 mm
Kontaktwerkstoff	AgNi, vergoldet 5µm
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	50.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast)	50.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NC	< 50 mOhm (neu)
Prellzeit NC	< 10 ms
Öffnerkontakt zwangsöffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K

**Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)**

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC15	DC13
Bemessungsisolationsspannung Ui	250 V	250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	-	-
Bemessungsbetriebsstrom Ie	-	-
Schalvermögen	-	-
Therm. Dauerstrom	-	-

**Technische Daten Lampe**

Lampenfassung	keine, 3 mm LED integriert
Definition	X1 ...Anode, X2...Kathode



## Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,3 ... 1,9 Nm
Entriegelung	Drehtriegelung links/rechts
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Ld	20% (Öffner)
B10d [Zyklen]	250.000
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Werkstoffgruppe	I
Schaltspannung	20mV ... 35V AC/DC
Schaltstrom	1mA ... 250mA

## Hinweis

- Ö=Öffner; S=Schließer  
 - mit Schaltstellungsanzeige  
 - im Lieferumfang ist keine Diagnoseeinheit enthalten  
 - teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden

Beleuchtung, Statusanzeige aktiv/inaktiv: gemäß ISO 13850:2015(E), EN ISO 13850:2015(D), DIN EN ISO 13850:2016-05

Pilzknopf "grau": "Inaktiv", kein Not-Halt

Pilzknopf "Rot": "Aktiver" Not-Halt

LED-Daten:

Type: Opto Devices

Typische Daten bei IF=20mA:

Leuchtstärke: min. 10000 mcd, typ. 13000 mcd

Leuchtwinkel: typ. 15°

Dominante Wellenlänge: 618...624 nm, typ. 621 nm

Nennspannung: 24 V DC ± 10%

Nennstrom: 17,8 mA (15,6...19,95mA)

Typische Leuchtstärke bei IF=18mA: min. 9000 mcd, typ. 11700 mcd

LED Sperrspannung: max. 70V

Durchschnittliche Lebensdauer: ca. 80.000...100.000h

Sicherheitshinweise:

- Der Not-Halt darf nur bei Lichtverhältnissen verwendet werden, bei denen eine klare und eindeutige Erkennbarkeit des rot beleuchteten (aktiven) Pilzknopfes gewährleistet ist;  
z.B. in Innenräume oder überdachten Orten ohne direkte Sonneneinstrahlung (normaler Industrieumgebung)
- Vor dem Einsatz des Not-Halts ist eine Sicherheitsbetrachtung des Gesamtsystems erforderlich.
- Abhängig von der Risikobetrachtung des Konstrukteurs, muss die Beleuchtung des Not-Halt mittels einer "Diagnoseeinheit" überwacht werden und im Fehlerfall gemäß Risikobeurteilung reagiert werden.
- Die Beleuchtung des Not-Halts muss in regelmäßigen Abständen auf eine eindeutige Erkennbarkeit hin geprüft werden. Der Not-Halt muss ausgetauscht werden, wenn die eindeutige Erkennbarkeit nicht mehr gewährleistet ist.
- Betriebsanleitung beachten

Normkonforme Anwendungsmöglichkeiten:

- Steckbare Bedienstationen
- Kabellose Bedienstationen



- Steckbare Anlagenteile (Anlagenteile, stationär vorhanden aber nur zeitweise in Betrieb)

### Angaben nach UL

Rating	42Vdc/100mA
Kategorie	NISD2/8
Torque	1,3 ... 1,9 Nm (Head Nut)

### Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1

Rating	42Vdc/100mA
--------	-------------

